

产品升级书

G-2 遥控器

一 升级信息

升级类型	软件
升级程度	可选择
升级时间	从 2021 年 12 月 9 日开始
联 系 人	刘悦 18994025707

二 升级范围

产品范围	G-2 Ver2.0 WIFI 模块
------	--------------------

三 升级内容

升级后版本	固件：PandoraBox 19.01 2018-12-31-git-4b6a3d5ca /LuCI Master (git-18.364.80006-87f648f)
	配置文件：backup-PandoraBox_0095-2021-12-09.tar
升级内容	增加了通过 WIFI 上网及接入功能

四 升级操作

固件升级操作	
1	开启遥控，将网线一头接入遥控器 LAN 口，另一头接入电脑。或使用 TYPE-C 数据线连接遥控与电脑
2	打开浏览器，登录：192.168.1.1 用户名：root 密码：admin
3	在 首 页 固 件 版 本 号 中 确 认 版 本 为 《 PandoraBox 19.01 2018-12-31-git-4b6a3d5ca /LuCI Master (git-18.364.80006-87f648f) 》，若版本号不对或页面形式与下图不一致，则继续进行固件升级操作，若版本号一致，可跳过固件升级直接进行步骤二中的配置载入操作。

	
4	选择：系统→备份/升级→刷写新的固件→点击“浏览”选择固件《PandoraBox-ralink-mt7628-mt7628a-evb-*****-git-4b6a3d5ca-squashfs-sysupgrade.bin》→点击“更新固件”
5	等待更新，更新成功后页面会自动跳转至登录页面。

配置载入操作	
1	打开浏览器，登录：192.168.1.1 用户名：root 密码：admin
2	选择：系统→备份/升级→备份 MTD 内容→上传备份以恢复配置→点击“浏览”选择配置文件《backup-PandoraBox_*****.tar.gz》→点击“上传备份”
3	等待配置，配置成功后页面会自动跳转至登录页面
4	全部升级工作完成，重启遥控可正常使用

五 注意事项

1	有线上网：遥控器 WAN 口通过网线连入路由器 LAN 口，可实现有线上网功能
2	无线上网：将无线路由器或手机的热点设置为：名称 G2-AP 密码 12345678 遥控器会自动搜索并连入此网络。无线连接仅支持 2.4GHz 频段，请将无线路由器或手机个人热点的 AP 频段设置为 2.4GHz。热点名称 G2-AP 全大写
3	无线接入：遥控器开启后，笔记本电脑、手机、平板等设备可通过 WIFI 接入遥控器的网络内。WIFI 名称：G2-WIFI；密码：12345678
4	已经接入网络的遥控器，任何更改上网方式的过程都需要重启遥控器生效。例如：从有线改为无线、从无线改为有线、换用其他手机开启的个人热点
5	使用无线接入网络时，确保只有一台设置好的路由设备开启。多个热点开启可能导致网络不稳定