

USER MANUAL

NANLUX 南光

—— 启发创新 · 照亮未来 ——

Evolve 1200

DMX 通道表

WWW.NANLUX.COM

目录

DAYLIGHT 8bit	01
---------------------	----

ULTIMATE DMX 8bit - DAYLIGHT MODE	01
---	----

ULTIMATE DMX 8bit - EFFECT MODE	02
---------------------------------------	----

DMX 特效参数表

亮度循环	04
------------	----

闪烁	05
----------	----

脉冲	05
----------	----

雷电	06
----------	----

电视	07
----------	----

狗仔队	07
-----------	----

蜡烛/火焰	08
-------------	----

坏灯泡	09
-----------	----

烟花	09
----------	----

爆炸	10
----------	----

电焊	11
----------	----

DAYLIGHT 8bit				
---------------	--	--	--	--

通道	数值	%	功能	备注
1	0-255	0-100	亮度 0.0%-100.0%	
2	0-127 128-255	0-50 51-100	风扇开启 风扇关闭	

ULTIMATE DMX 8bit - DAYLIGHT MODE				
-----------------------------------	--	--	--	--

通道	数值	%	功能	备注
1	0-255	0-100	亮度 0.0%-100.0%	
2	0-63 64-127 128-255	0-25 26-50 51-100	模式 白光模式 特效模式 预留	0≤数值≤63
3-9			N/A	

ULTIMATE DMX 8bit - EFFECT MODE

通道	数值	%	功能	备注
1	0-255	0-100	亮度 0.0%-100.0%	
2	0-63 64-127 128-255	0-25 26-50 51-100	模式 白光模式 特效模式 预留	64≤数值≤127
3	0-18 19-36 37-54 55-72 73-90 91-108 109-126 127-144 145-162 163-180 181-198 199-255	0-7 8-14 15-21 22-28 29-35 36-42 43-50 51-57 58-64 65-71 72-78 79-100	特效模式 亮度循环 闪烁 脉冲 雷电 电视 狗仔队 蜡烛/火焰 坏灯泡 烟花 爆炸 电焊 预留	

ULTIMATE DMX 8bit - EFFECT MODE

通道	数值	%	功能	备注
4	0-255	0-100	DMX 特效参数 #1	查看DMX特效参数表
5	0-255	0-100	DMX 特效参数 #2	查看DMX特效参数表
6	0-255	0-100	DMX 特效参数 #3	查看DMX特效参数表
7	0-255	0-100	DMX 特效参数 #4	查看DMX特效参数表
8	0-255	0-100	DMX 特效参数 #5	查看DMX特效参数表
9	0-255	0-100	DMX 特效参数 #6	查看DMX特效参数表
10	0-127 128-255	0-50 51-100	风扇开启 风扇关闭	

DMX 特效参数表

特效	亮度循环 $0 \leq \text{数值} \leq 18$			
CH4/参数#1	亮度范围 低值			
CH5/参数#2	速度			
CH6/参数 #3	循环： 单向 = 0-85(0%-33%) 双向 = 86-170(34%-66%) 反向 = 171-255(67%-100%)			
CH7/参数 #4	附加效果：关闭 = 0-63(0%-25%)	附加效果：闪烁 = 64-127(26%-50%)	附加效果：随机闪烁 = 128-191(51%-75%)	附加效果：脉冲 = 192-255(76%-100%)
CH8/参数#5	N/A	时间间隔	速度	脉冲数/分钟
CH9/参数#6	N/A	亮暗比例	N/A	N/A

DMX 特效参数表

特效	闪烁 19 ≤ 数值 ≤ 36	
CH4/参数#1	时间间隔	
CH5/参数#2	亮暗比例	
CH6/参数 #3	暂停：关 = 0–127(0%–50%)	暂停：开 = 128–255(51%–100%)
CH7/参数 #4	N/A	
CH8/参数 #5	N/A	
CH9/参数 #6	N/A	

DMX 特效参数表

特效	脉冲 37 ≤ 数值 ≤ 54	
CH4/参数#1	脉冲数/分钟	
CH5/参数#2	N/A	
CH6/参数 #3	N/A	
CH7/参数 #4	N/A	
CH8/参数 #5	N/A	
CH9/参数 #6	N/A	

DMX 特效参数表

特效	雷电 55 ≤ 数值 ≤ 72	
CH4/参数#1	闪烁次数 高值	
CH5/参数#2	闪烁次数 低值	
CH6/参数 #3	触发：自动 = 0-127(0%-50%)	触发：手动 = 128-255(51%-100%)
CH7/参数 #4	间隔范围 高值	触发：关 = 0-127(0%-50%) 触发：开 = 128-255(51%-100%)
CH8/参数 #5	间隔范围 低值	N/A
CH9/参数 #6	暂停：关 = 0-127(0%-50%) 暂停：开 = 128-255(51%-100%)	N/A

DMX 特效参数表

特效	电视 $73 \leq \text{数值} \leq 90$
CH4/参数#1	亮度范围 低值
CH5/参数#2	速度
CH6/参数 #3	N/A
CH7/参数 #4	N/A
CH8/参数 #5	N/A
CH9/参数 #6	N/A

DMX 特效参数表

特效	狗仔队 $91 \leq \text{数值} \leq 108$
CH4/参数#1	速度
CH5/参数#2	N/A
CH6/参数 #3	N/A
CH7/参数 #4	N/A
CH8/参数 #5	N/A
CH9/参数 #6	N/A

DMX 特效参数表

特效	蜡烛/火焰 109 ≤ 数值 ≤ 126
CH4/参数#1	亮度范围 低值
CH5/参数#2	速度
CH6/参数 #3	闪烁: 关 = 0-127(0%-50%) 闪烁: 开 = 128-255(51%-100%)
CH7/参数 #4	N/A
CH8/参数 #5	N/A
CH9/参数 #6	N/A

DMX 特效参数表

特效	坏灯泡 127 ≤ 数值 ≤ 144
CH4/参数#1	强度
CH5/参数#2	速度
CH6/参数 #3	N/A
CH7/参数 #4	N/A
CH8/参数 #5	N/A
CH9/参数 #6	N/A

DMX 特效参数表

特效	烟花 145 ≤ 数值 ≤ 162
CH4/参数#1	速度
CH5/参数#2	余烬
CH6/参数 #3	N/A
CH7/参数 #4	N/A
CH8/参数 #5	N/A
CH9/参数 #6	N/A

DMX 特效参数表

特效	爆炸 163 ≤ 数值 ≤ 180	
CH4/参数#1	余烬	
CH5/参数#2	触发：自动 = 0-127(0%-50%)	触发：手动 = 128-255(51%-100%)
CH6/参数 #3	速度	触发：关 = 0-127(0%-50%) 触发：开 = 128-255(51%-100%)
CH7/参数 #4	N/A	
CH8/参数 #5	N/A	
CH9/参数 #6	N/A	

DMX 特效参数表

特效	电焊 181 ≤ 数值 ≤ 198
CH4/参数#1	亮度范围 低值
CH5/参数#2	速度
CH6/参数 #3	暂停：关 = 0-127(0%-50%) 暂停：开 = 128-255(51%-100%)
CH7/参数 #4	N/A
CH8/参数 #5	N/A
CH9/参数 #6	N/A

Version: V1 2021-04-21

☎ 0754-85751187

☎ 0754-85300887

✉ service@nanlux.com

📍 广东省汕头市澄海区东里镇国道324樟林路段

广东南光影视器材有限公司