Bluetooth Transmitter and Receiver 2-in-1

User Manual



EN:User Manual
ZH:用户手册
DE:Benutzerhandbuch
ES:Manual de usuario
IT:Manuale d'uso
FR:Manuel de l'Utilisateur
JP:ユーザーマニュアル
KO:사용자 매뉴얼

www.1mii.com

MADE IN CHINA

Product overview & Basic operation



Basic operation

Button	Function	Operation
LL HD	Low latency mode	Slide to LL to enter low latency mode.
	High definition mode	Slide to HD to enter high definition mode.
Bypass TX RX	Transmitter mode	Slide to TX to enter transmitting + bypass mode.
	Receiver mode	Slide to RX to enter receiving mode.
	Bypass mode	Slide to "Bypass" to enter Bypass mode.
	Enter pairing mode	Hold this button for about 2 seconds.
	Reconnect	Short press once.
	Restored factory default settings	Hold this button for about 10 seconds. All the LED flashes together 2 times
	Volume down/ Previous song	In AUX audio mode, short press once. (TX mode doesn't support).
	Volume up/ Next song	In AUX audio mode, short press once. (TX mode doesn't support).
	Power on Power off	Short press to power on Press and hold 1 second to power off

Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.

Status indicators



Indicator	Status
RX	In receiving mode Flashes Blue and Red alternately to indicate B03 in pairing mode
TX	In transmitting + bypass mode。 Flashes Blue and Red alternately to indicate B03 in pairing mode
Bypass	Bypass mode
LL	Connected with aptX low latency or Fast stream codec
HD	Connected with aptX HD codec
SBC	Connected with SBC codec
APTX	Connected with APTX codec
	Device 1 is connected
	Device 2 is connected

Note: If B03 fail to pair, hold button for 2s to enter pairing mode.
Pair with the second device
- Set second headphones/speaker to pairing mode.
- Set B03 to pairing mode again, hold the button for 2s until the TX LED flashes Blue and Red.
- Wait until connected.

As a Wireless Transmitter(TX mode)



As a Wireless Receiver (RX mode)



Bypass mode (Non-Bluetooth)



Quick User Guide for B03

English

As a Wireless Transmitter (TX Mode)
1). Connect audio source (TV, DVD etc.) to B03 "From TV" port with the audio cables provided (optical or AUX/RCA).
2). Connect 1mii B03 to power source (TV, PC USB socket or power adapter) with USB cable.
3). Short press ⏻ button to power on.
4). Slide Mode switch to the "TX" position.
5). Pair B03 with your Bluetooth-enabled headsets/speakers.
1. B03 pairing mode = TX LED flash blue / red alternately fast.
- First time use: B03 auto enter pairing mode (with clear memory).
- Afterward: press ⏻ button for 2 seconds to enter.
2. Set your headsets/speakers to pairing mode refer to its user manual.
3. Wait and connected.

As a Wireless Receiver (RX mode)
1). Connect your speaker to B03 "To Speaker" port with the audio cable provided (optical or AUX/RCA).
2). Connect B03 to power source with USB cable and adapter.
3). Short press ⏻ button to power on.
4). Slide Mode switch to the "RX" position.
5). Pair B03 with your Bluetooth-enabled phone/pc/tablet.
1. B03 pairing mode = RX LED flash blue / red alternately fast.
- First time use: B03 auto enter pairing mode (with clear memory).
- Afterward: press ⏻ button for 2 seconds to enter.
2. Active Bluetooth on your phone or other device to find "B03" to connect.
3. Wait and connected.

Bypass mode (Non-Bluetooth mode)
1). Connect audio source (TV, DVD etc.) to 1mii B03 "From TV" port with the audio cables provided (optical or AUX/ RCA).
2). Connect your speaker to B03 "To Speaker" port with your own audio cable (optical or AUX/RCA).
3). Connect B03 to power source with USB cable and adapter.
4). Short press ⏻ button to power on.
5). Slide Mode switch to the "Bypass" position.
6). Ready for use.

Important Notice:
1. Make sure your (TV) output is valid. AUX test with earphones.
2. Does NOT support Dolby / DTS under OPT.
3. Bypass can only work with the same type of input / output i.e. AUX input to AUX output or OPT input to OPT output..

Bluetooth & Wired Simultaneous Support
B03 allows user use the Bluetooth & Wired Simultaneous, allows the user to place & connect the B03 in between the TV and the Soundbar (or Sound system) to Share the same optical / audio output port on TV while being able to get audio through both devices simultaneously. This allows the headphone user to listen at a different volume level.

Trouble shooting
1) I am having trouble pairing and connecting to my Bluetooth device.
Please check the following:
1. Your wireless device supports the wireless profiles listed in the specifications.
2. B03 and your device are next to each other or within 3 feet / 1 meter.
3. Make sure both B03 and the wireless device are in pairing mode.
2) After connecting and pairing with my wireless device, I cannot hear any music from my sound system.
In Optical mode, B03 support device with sampling rate under 48kHz.
Note: Need to make sure TV audio format is set to PCM(Fig-1) and TV sound out as "External Speakers"(Fig-2)



Fig-1 Set your TV Audio Format as PCM(IMPORTANT)

Fig-2 Set your TV Speaker to "External Speaker"

FCC notice
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

B03快速使用指南

简体中文

作为无线发送器（TX模式）：
1）. 将音频源（电视，DVD等）连接到B03的“从电视”端口，提供的音频电缆（光纤或AUX / RCA）。
2）. 将1mii B03连接到电源（电视，PC USB插座或电源适配器）带USB线。
3）. 短按 ⏻ 键即可开机。
4）. 将“模式”开关滑到“TX”位置。
5）. 将B03与支持蓝牙的耳机/扬声器配对。
1. B03配对模式= TX LED交叉蓝色/红色交替快速闪烁。
- 初次使用：B03自动进入配对模式（内存清除）。
- 多次使用：按住【长按红灯约5秒进入。
2.参阅耳机/扬声器的用户手册，将其设置为配对模式。
3.等待并连接。
作为无线接收器（RX模式）：
1）. 用音频线将扬声器连接到B03“至扬声器”端口提供（光学或AUX / RCA）。
2）. 将USB线将B03和适配器连接。
3）. 短按 ⏻ 键即可开机。
4）. 将“模式”开关滑到“RX”位置。
5）. 将B03与支持蓝牙的电话/电脑/平板电脑配对。
1. B03配对模式= RX LED交叉蓝色/红色交替快速闪烁。
-初次使用：B03自动进入配对模式（内存清除）。
-多次使用：按住【长按红灯约5秒进入。
2.手机或其他设备上找到蓝牙设备“ B03 ”。
3.等待并连接。
Bypass模式（非蓝牙模式）
1）. 通过以下方式将音频源（电视，DVD等）连接到1mii B03“来自电视”端口提供的音频线（光纤或AUX / RCA）。
2）. 用您的音频线将扬声器连接到B03“扬声器”端口（光学或AUX / RCA）。
3）. 用USB线将B03和适配器连接。
4）. 短按 ⏻ 键即可开机。
5）. 将“模式”开关滑到“Bypass”位置。
6）. 开始使用。
重要通知：
1.确保您的（电视）输出有效。使用耳机进行AUX测试。
2.在OPT下不支持杜比/ DTS。
3.Bypass只能使用同类型的输入/输出。即AUX输入到AUX输出或OPT输入到OPT输出。

蓝牙和线缆同时支持
B03允许用户同时使用蓝牙和有线连接，允许用户将B03连接电视和音箱（或其他声音设备）之间，以共享电视上相同的光学/音频输出端口，同时能够通过两者获得音频设备同时进行。
这允许耳机用户以不同的音量收听。

Schnellanleitung für B03

Deutsch

Als kabelloser Transmitter (TX Modus):
1). Schließen Sie die Audioquelle (TV, DVD usw.) mit den mitgelieferten Audiokabeln (optisch oder AUX / RCA) an den B03-Anschluss "Von TV" an.
2). Verbinden Sie B03 mit dem USB-Kabel mit der Stromquelle (TV, PC-USB-Buchse oder Netzteil).
3). Drücken Sie zum Einschalten kurz die Taste ⏻.
4). Schieben Sie den Modusschalter auf die Position "TX".
5). Koppeln Sie B03 mit Ihren Bluetooth-fähigen Headsets / Lautsprechern.
1. B03 Pairing-Modus = TX LED blinkt blau / rot abwechselnd schnell.
- Erstmalige Verwendung: B03 automatisch Pairing-Modus (mit freiem Speicher).
- Danach: Drücken Sie ⏻ Taste für 2 Sekunden, um einzutreten.
2. Stellen Sie Ihre Headsets / Lautsprecher auf Pairing-Modus ein, siehe Bedienungsanleitung.
3. Warte und verbunden.

Als kabelloser Empfänger (RX Modus)
1). Verbinden Sie Ihren Lautsprecher mit dem mitgelieferten Audiokabel (optisch oder AUX / RCA) mit dem B03 "To Speaker" -Port.
2). Schließen Sie B03 mit USB-Kabel und Adapter an die Stromquelle an.
3). Drücken Sie zum Einschalten kurz die Taste ⏻.
4). Schieben Sie den Modusschalter auf die Position "RX".
5). Koppeln Sie B03 mit Ihrem Bluetooth-fähigen Telefon / PC / Tablet.
1. B03 Pairing-Modus = RX LED blinkt blau / rot abwechselnd schnell.
- Erstmalige Verwendung: B03 automatisch Pairing-Modus (mit freiem Speicher).
- Danach: Drücken Sie ⏻ Taste für 2 Sekunden, um einzutreten.
2. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät, um "B03" zum Verbinden zu finden.
3. Warte und verbunden.

Umgehungsmodus (Nein-Bluetooth-Modus)
1). Schließen Sie die Audioquelle (TV, DVD usw.) mit den mitgelieferten Audiokabeln (optisch oder AUX / RCA) an den B03-Anschluss "Von TV" an.
2). Verbinden Sie Ihren Lautsprecher mit Ihrem eigenen Audiokabel (optisch oder AUX / RCA) mit dem 1mii B03 "To Speaker" -Port.
3). Schließen Sie B03 mit USB-Kabel und Adapter an die Stromquelle an.
4). Drücken Sie zum Einschalten kurz die Taste ⏻.
5). Schieben Sie den Modusschalter auf die Position "Bypass".
6). Bereit zum Benutzen.
Wichtiger Hinweis:
1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr (TV-) Ausgang gültig ist. AUX-Test mit Kopfhörern.
2. Unterstützt Dolby / DTS in OPT nicht.
3. Bypass für AUX zu AUX & OPT zu OPT & AUX zu OPT.

Bluetooth & Wired Simultaneous Support
Mit B03 kann der Bluetooth & Wired Simultaneous verwenden. Der B03 kann zwischen dem Fernsehgerät und der Soundbar (oder dem Soundsystem) platziert und angeschlossen werden, um denselben optischen / Audioausgangsanschluss am Fernsehgerät zu nutzen und gleichzeitig Audio über beide zu empfangen Geräte gleichzeitig. Dadurch kann der Kopfhörerbenutzer mit einer anderen Lautstärke hören.

Giuda all'uso veloce di B03

Italiano

Come un trasmettitore senza fili (TX Mode)
1). Collegare la sorgente audio (TV, DVD ecc.) Alla porta B03 "Da TV" con i cavi audio forniti (ottico o AUX / RCA).
2). Collegare B03 all'alimentazione (TV, presa USB del PC o alimentatore) con cavo USB.
3). Premere brevemente il pulsante ⏻ per accendere.
4). Passare alla modalità "TX".
5). Abbina B03 con auricolari / altoparlanti compatibili Bluetooth.
1. Modalità di associazione B03 = LED TX lampeggiante blu / rosso alternativamente veloce.
- Primo utilizzo: B03 auto entra in modalità accoppiamento (con memoria chiara).
- In seguito: premere il ⏻ pulsante per 2 secondi per entrare.
2. Impostare le cuffie / altoparlanti sulla modalità di accoppiamento, fare riferimento al relativo manuale dell'utente.
3. Attendi e connesso.

Come ricevitore senza fili (RX mode)
1). Collegare il diffusore alla porta B03 "To Speaker" con il cavo audio in dotazione (ottico o AUX / RCA).
2). Collegare B03 alla fonte di alimentazione con cavo USB e adattatore.
3). Premere brevemente il pulsante ⏻ per accendere.
4). Passare alla modalità "RX".
5). Abbina B03 con il tuo telefono / tablet / tablet abilitato Bluetooth.
1. Modalità di associazione B03 = LED RX lampeggianti blu / rosso alternativamente veloci.
- Primo utilizzo: B03 auto entra in modalità accoppiamento (con memoria chiara).
- In seguito: premere il ⏻ pulsante per 2 secondi per entrare.
2. Bluetooth attivo sul telefono o su un altro dispositivo per trovare "I mii B03" da connettere.
3. Attendi e connesso.

Modalità Bypass (Non-Bluetooth)
1). Collegare la sorgente audio (TV, DVD ecc.) Alla porta B03 "From TV" con i cavi audio forniti (ottico o AUX / RCA).
2). Collega il tuo altoparlante alla porta 1mii B03 "To Speaker" con il tuo cavo audio (ottico o AUX / RCA).
3). Collegare 1mii B03 alla fonte di alimentazione con cavo USB e adattatore.
4). Premere brevemente il pulsante ⏻ per accendere.
5). Passare alla modalità "Bypass".
6). Pronto per l'uso.

Note Importanti:
1. Assicurati che l'uscita (TV) sia valida. Test AUX con auricolari.
2. NON supporta Dolby / DTS sotto OPT.
3. Bypass serve per AUX ad AUX & OPT a OPT & AUX ad OPT.

Supporto simultaneo Bluetooth e cablato
B03 consente all'utente di utilizzare il Bluetooth e il cablaggio simultaneo, consente all'utente di posizionare e collegare il B03 tra la TV e la soundbar (o il sistema audio) per condividere la stessa porta di uscita ottica / audio sulla TV pur essendo in grado di ottenere l'audio attraverso entrambi dispositivi contemporaneamente. Ciò consente all'utente delle cuffie di ascoltare a un livello di volume diverso.

Guía rápida del usuario para B03

Español

Como Transmisor Wireless (Modo TX)
1). Conecta la fuente de audio (TV, DVD, etc.) a B03 "desde el puerto de TV" con los cables de audio suministrados (óptico o AUX / RCA).
2). Conecte B03 a la fuente de alimentación (TV, toma USB de la PC o adaptador de corriente) con un cable USB.
3). Presione brevemente el botón ⏻ para encender.
4). Deslice el interruptor de modo a la posición "TX".
5). Empareja B03 con tus auriculares / partantes habilitados para Bluetooth.
1. Modo de emparejamiento B03 = LED TX parpadea en azul / rojo alternativamente rápido.
- Uso por primera vez: B03 auto ingrese el modo de emparejamiento (con memoria libre).
- Después: presione el ⏻ botón durante 2 segundos para ingresar.
2. Configure sus auriculares / altavoces en el modo de sincronización, consulte su manual de usuario.
3. Espera y conectado.

Como receptor Wireless (modo RX)
1). Conecte su altavoz al puerto B03 "A Altavoz" con el cable de audio provisto (óptico o AUX / RCA).
2). Conecte B03 a la fuente de alimentación con un cable USB y un adaptador.
3). Presione brevemente el botón ⏻para encender.
4). Deslice el interruptor de modo a la posición "RX".
5). Empareja B03 con tu teléfono / pc / tableta con Bluetooth.
1. B03 modo de emparejamiento = RX LED parpadea en azul / rojo alternativamente rápido.
- Uso por primera vez: B03 auto ingrese el modo de emparejamiento (con memoria libre).
- Después: presione el ⏻ botón durante 2 segundos para ingresar.
2. Active Bluetooth en su teléfono u otro dispositivo para encontrar "B03" para conectarse.
3. Espera y conectado.

Modo Bypass (No modo Bluetooth)
1). Conecte la fuente de audio (TV, DVD, etc.) a B03 "desde el puerto de TV" con los cables de audio suministrados (óptico o AUX / RCA).
2). Conecte su altavoz al puerto B03 "A Altavoz" con su propio cable de audio (óptico o AUX / RCA).
3). Conecte B03 a la fuente de alimentación con un cable USB y un adaptador.
4). Presione brevemente el botón ⏻ para encender.
5). Deslice el interruptor de modo a la posición "Bypass".
6). Listo para usar.

Aviso importante:
1. Asegúrese de que su salida (TV) sea válida. Prueba AUX con auriculares.
2. NO es compatible con Dolby / DTS bajo OPT.
3. Bypass para salida AUX a AUX & OPTICA a OPTICA & AUX y OPTICA.

Soporte simultáneo con cable
B03 permite al usuario usar el Bluetooth y el cableado simultáneo, le permite al usuario colocar y conectar el B03 entre el televisor y la barra de sonido (o sistema de sonido) para compartir el mismo puerto de salida óptico / audio en el televisor mientras puede obtener audio a través de ambos dispositivos simultáneamente. Esto permite que el usuario de los auriculares escuche a un nivel de volumen diferente.

Guide de l'utilisateur rapide pour B03

Français

En tant que Transmetteur sans fil (Mode TX)
1). Connectez la source audio (TV, DVD, etc.) au port "B03" From TV " avec les câbles audio fournis (optique ou AUX / RCA).
2). Connectez B03 à la source d'alimentation (TV, prise USB ou adaptateur secteur) avec un câble USB.
3). Appuyez brièvement sur le bouton ⏻ pour allumer.
4). Faites glisser le sélecteur de mode sur la position "TX".
5). Associez B03 à vos casques / haut-parleurs compatibles Bluetooth.
1. Mode d'appariement B03= La LED TX clignote en bleu / rouge alternativement rapidement.
- Première utilisation: B03 auto entrer en mode d'appariage (avec mémoire claire).
- Ensuite: appuyez sur le ⏻ bouton pendant 2 secondes pour entrer.
2. Réglez vos casques / haut-parleurs en mode d'association, reportez-vous à son mode d'emploi.
3. Attendez et connecté.

En tant que Récepteur sans fil (mode RX)
1). Connectez votre enceinte au port B03 "To Speaker" avec le câble audio fourni (optique ou AUX / RCA).
2). Connectez B03 à la source d'alimentation avec un câble USB et un adaptateur.
3). Appuyez brièvement sur le bouton ⏻ pour allumer.
4). Faites glisser le sélecteur de mode sur la position "RX".
5). Jumelez B03 avec votre téléphone / pc / tablette Bluetooth.
1. Mode d'appariement B03= La LED RX clignote alternativement en bleu / rouge.
- Première utilisation: B03 auto entrer en mode d'appariage (avec mémoire claire).
- Ensuite: appuyez sur le ⏻bouton pendant 2 secondes pour entrer.
2. Activez Bluetooth sur votre téléphone ou un autre appareil pour trouver "B03' à connecter.
3. Attendez et connecté.

Mode Bypass (Bluetooth désactivé, mode audio direct)
1). Connectez la source audio (TV, DVD, etc.) au port B03 "From TV" avec les câbles audio fournis (optique ou AUX / RCA).
2). Connectez votre enceinte au port B03 "To Speaker" avec votre propre câble audio (optique ou AUX / RCA).
3). Connectez B03 à la source d'alimentation avec un câble USB et un adaptateur.
4). Appuyez brièvement sur le bouton ⏻ pour allumer.
5). Faites glisser le sélecteur de mode sur la position "Bypass".
6). Prêt à jouer.

Notes Importantes:
1. Assurez-vous que votre sortie (TV) est valide. Test AUX avec écouteurs.
2. Ne prend pas en charge Dolby / DTS sous OPT.
3. Contourner pour AUX vers AUX et OPT pour OPT et AUX pour OPT.

Assistance simultanée Bluetooth et filaire
B03 permet à l'utilisateur d'utiliser le Bluetooth et le filaire simultanément, permet à l'utilisateur de placer et de connecter le B03 entre le téléviseur et la barre de son (ou le système audio) pour partager le même port de sortie optique / audio sur le téléviseur tout en étant en mesure d'obtenir du son via les deux appareils simultanément. Cela permet à l'utilisateur du casque d'écouter à un niveau de volume différent.

のクイックユーザーガイドB03

Japan

無線発信器機能（発信モード）：
1)、B03の「From TV」のポートにオーディオケーブル（光ファイバーケーブル・3.5mmステレオミニRCAオーディオケーブルのいずれか）を使用してTV、DVD等）を接続してください。
2)、USBケーブルを用いてB03に給電（TV等やPC/USBポート又は電源アダプタ経由）してください。
3)、電源を入れるには⏻ボタンを短く押します。
4)、スライドモードスイッチを「TX」位置にの「送」します。
5)、B03とBluetooth対応のヘッドホン/スピーカーをペアリングさせてください。
1. B03のペアリングモード：LEDランプが赤・青交互で2~3ペースに点滅します。
- 初回使用: B03を購入後ペアリングモードでリアルセリます。
- 後期利用の場合、⏻ボタンを2秒間長押しするとペアリングモードに入ります。
2.ヘッドセットをユーザーマニュアルに設定します。
3.待ってほ接続します。

無線受信器機能（受信モード）：
1)、付属のオーディオケーブル（光ファイバーケーブル・3.5mmステレオミニRCAオーディオケーブルのいずれか）を使用して、スピーカーをB03の「To Speaker」ポートに接続します。
2)、USBケーブルとアダプタを使ってB03を電源に接続します。
3)、電源を入れるには⏻ボタンを短く押します。
4)、スライドモードスイッチを「RX」位置にします
5)、B03とBluetooth対応携帯電話/ pc /タブレットをペアにしてください。
1. B03ペアリングモード= RX LED RX 信号赤と青に点滅します。
- 初回使用: B03を購入後ペアリングモードでリアルセリます。
- 後期利用の場合、⏻ボタンを2秒間長押しするとペアリングモードに入ります。
2. あなたの携帯電話や他のデバイス上のアクティブなBluetoothは、接続する「B03」を見つけるために。
3. 待機して接続しました。

有線直結モード（ブルートゥースフリー接続モード）：
1). 付属のオーディオケーブル（光ファイバーケーブル・3.5mmステレオミニRCAオーディオケーブルのいずれか）を使用して、B03のTV」ポートにオーディオソースを接続します。
2). B03のTO SPEAKERポートのヘッドオーディオケーブル（光ファイバーケーブル・3.5mmステレオミニRCAオーディオケーブルのいずれか）を使用して、スピーカーをB03に接続してください。
3). USBケーブルとアダプタを使ってB03を電源に接続します。
4). 電源を入れるには⏻ボタンを短く押します。
5). スライドモードスイッチを「Bypass」の位置にの「バイパス」切り替えます。
6). 使用する準備ができて。

重要なお知らせ：
1.ご利用のテレビの音源アウトプットが機能することを確認してください。ヘッドホンで確認することをご推奨致します。
2. OPT音源モードの場合、Dolby / DTSというサウンドフォーマット（音質効果）をサポートしません。
3. 有線直結モードでAUXからAUXまたOPTからOPTまたはAUXからOPTまでサポートします。

Bluetoothと有線の同時サポート
B03を使用すると、ユーザーはBluetoothと有線の同時使用が可能になり、B03をTVとサウンドバー（またはサウンドシステム）の間に配置して接続することで、TVの同じ光/音声出力ポートを共有し、両方から音声を取得できます。同時にデバイス。これにより、ヘッドフォンのユーザーは別の音量レベルで聞くことができます。

빠른 사용 자 가이드 B03

한국어

프로 모션 기능 (발신 모드)
1) B03가 "From TV"포트에 오디오 케이블 (광섬유 케이블 3.5mm 오디오 미니 RCA 케이블)을 통해 오디오 소스 (TV, DVD 등)에 연결하십시오.
2) USB 케이블을 이용하여 B03에 급전 (TV 나 PC의 USB 포트 또는 전원 어댑터를 통해) 하십시오.
3). ⏻ 전원을 켜려면 버튼을 짧게 누릅니다.
4) 슬라이드 모드 스위치를 "TX"위치로 전환합니다.
5) B03을 블루투스 헤드폰 / 스피커와 페어링하십시오.
1. B03 페어링 모드 = LED 센서가 빨강 파랑 교대로 빠르게 깜박입니다.
- 사용 처음 : B03 자동 입력 페어링 모드 (입력 메모리 포함).
- 이후 : ⏻ 2 초 동안 버튼을 눌러 입력 모드로 들어갑니다.
2. 헤드폰 / 스피커를 페어링 모드로 설정합니다.
3. 기다리고 연결합니다.

프로 슈머 기능 (수신 모드)
1) 제공된 오디오 케이블 (광 또는 AUX / RCA)을 사용하여 스피커를 B03의 "To Speaker"포트에 연결합니다.
2) USB 케이블과 어댑터를 사용하여 B03을 전원에 연결합니다.
3) ⏻ 전원을 켜려면 버튼을 짧게 누릅니다.
4) 슬라이드 모드 스위치를 "RX"위치로 밉니다
5) B03 Bluetooth 휴대폰 / pc / 태블릿을 장치로합니다.
1. B03 페어링 모드 = RX LED 파란색 / 빨간색으로 번갈아 빠르게 깜박입니다.
- 처음 사용 : B03 자동 입력 페어링 모드 (입력 메모리 포함).
- 이후 사용할 경우 B03 버튼을 2 초간 길게 누르면 페어링 모드로 들어갑니다.
2. 휴대 전화 및 기타 장치에서 활성 Bluetooth 연결하고 "B03"을 찾을 수 있습니다.
3. 대기 연결합니다.

음악 전송 모드 (블루투스 무료 연결 모드)
1) 제공된 오디오 케이블 (광 또는 AUX / RCA)을 사용하여 B03의 "From TV"포트에 오디오 소스 (TV, DVD 등)를 연결합니다.
2) B03의 "TO SPEAKER"포트에 오디오 케이블 (광섬유 케이블 3.5mm 오디오 미니 RCA 케이블)을 통해 스피커를 B03에 연결하십시오.
3) USB 케이블과 어댑터를 사용하여 B03을 전원에 연결합니다.
4) ⏻ 전원을 켜려면 버튼을 짧게 누릅니다.
5) 슬라이드 모드 스위치를 "Bypass"위치로 전환합니다.
6) 준비 완료.

중요 사항 :
1. 사용 변환하려면 유효 출력이 작동하는지 확인하십시오. 헤드폰으로 테스트 합니다.
2. OPT 출력 모드에서는 Dolby / DTS는 작동 효과 (음향 효과)를 지원하지 않습니다.
3. 유효 OPT 모드가 AUX to AUX 또는 OPT to OPT 또는 AUX to OPT 만 지원합니다.

Bluetooth 및 유선 동시 지원
B03을 사용하면 사용자는 Bluetooth와 유선의 동시 사용이 가능하며, B03을 TV와 사운드 바 (또는 사운드 시스템) 사이에 배치하고 연결하여 TV 같은 광 / 오디오 출력 포트를 공유 하고 모두에게 음성을 얻을 수 있습니다. 동시에 장치. 그러면 헤드폰의 사용자는 다른 음량으로들을 수 있습니다.